

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ!

Компанія «Керхер» висловлює Вам глибоку повагу та вдячність за вибір нашого обладнання.

Просимо Вас детально ознайомитись з цією інформацією, а також з інструкцією з експлуатації перед початком використання бензинового генератора.

Звертаємо Вашу увагу, що бензиновий генератор не призначений для безперервної експлуатації, тобто апарат може використовуватися періодично та тимчасово при відсутності електропостачання (цілодобова робота апарату не передбачена). Для того, щоб максимально продовжити термін експлуатації апарату та його основних складових компонентів, просимо ретельно дотримуватися вказівок щодо технічного обслуговування, які вказані нижче.

» **Перед кожним використанням**

1. Перевірити пристрій на відповідний стан та експлуатаційну безпеку. Не використовувати пошкоджений пристрій.
2. Перевірити рівень оливи.
3. Перевірити повітряний фільтр.

» **Один раз через 1 місяць або 20 годин експлуатації**

1. Замінити оливу (10 B-30, 15 B-40).

» **Кожні 3 місяці або 50 годин експлуатації**

1. Очистити повітряний фільтр. У разі використання у запиленому середовищі виконувати очищення частіше.

» **Кожні 6 місяці або 100 годин експлуатації**

1. Замінити оливу (10 B-30, 15 B-40).
2. Очистити відстійник.
3. Перевірити й очистити свічку запалювання.
4. Очистити іскроуловлювач.

» **Щороку або 300 годин експлуатації в авторизованій сервісній службі**

1. Перевірити та відрегулювати зазор клапана.
2. Очистити паливний бак і паливний фільтр.

» **Раз на 2 роки або 600+ годин експлуатації в авторизованій сервісній службі**

1. Перевірити паливну магістраль, за необхідності замінити.

Як запустити генератор Kärcher



Бажаємо ефективної експлуатації апарату!