

## CV 30/2 BP ADV

Automatische Bodenerkennung, Bürstenreinigungsfunktion, geringe Unterfahrhöhe und Flächendüse: Der CV 30/2 Bp Adv ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.023-206.0

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

### Technische Daten

EAN-Code		4054278878218
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Vakuum	mbar / kPa	187 / 18,7
Luftmenge	l/s	34
Nennleistung	W	420
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Behälterinhalt	l	3
Arbeitsbreite	cm	25,2
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m <sup>2</sup>	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 32 (6,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 67 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 47 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	44 / 68
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 310 × 1150

### Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Anzahl Filtertüten	Stück	1
Material Filtertüte		Vlies
Fugendüse		■
Polsterdüse		■
Flächendüse		■
Härtegrad Bürstenwalze		mittelweich
Anzahl Bürstenwalze	Stück	1
Farbe Bürstenwalze		schwarz
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Automatische Bodenerkennung

- Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.



## Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter

- Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
- Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
- Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.



## Vielseitiges Zubehör

- Flexible Flächendüse zur Reinigung von Böden, auf Schränken und über Kopf.
- Praktische Polsterdüse und Fugendüse.

## ZUBEHÖR VON CV 30/2 BP ADV 1.023-206.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	1	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	2	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehörhalter CV 30/2 Bp	3	2.889-406.0	Praktischer Zubehörhalter für den Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp in DN 35. Geeignet zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 2 Zubehören während und nach der Reinigung.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TEPPICHBÜRSTSAUGER</b>				
Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/2 Bp	4	4.762-644.3	Weiche Bürstenwalze mit schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid, Länge 255 mm. Für alle CV 30/2 Bp Akku-Bürstsauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	5	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	6	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>				
Starter Kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/2 Bp	14	2.889-357.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON CV 30/2 BP ADV 1.023-206.0



15

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp	15	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.