

UNIVERSALLADEGERÄT BATTERY POWER+ 18-36

Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.



Bestell-Nr.

2.445-054.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278558653
Akkuplattform		18/36-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Universalladegerät		18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku: 40 min (80 %) / 63 min (100 %)
		36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku: 45 min (80 %) / 76 min (100 %)
		36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku: 58 min (80 %) / 92 min (100 %)
		18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku: 39 min (80 %) / 63 min (100 %)
Ladestrom	A	max. 6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kabellänge	m	1,2
Farbe		Anthrazit
Gewicht	kg	1,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 148 × 90



Kompatibilität

- Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus.
- Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakkus.



Leistungsstarkes Schnellladegerät

- Ermöglicht kurze Ladezeiten.



Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Einfache Handhabung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- Battery Power+ 18/30
- Battery Power+ 36/60
- Battery Power+ 36/75
- CV 30/2 Bp Adv
- LVS 1/1 Bp
- LVS 1/2 Bp
- NT 22/1 Ap Bp L
- Puzzi 9/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA

ZUBEHÖR VON UNIVERSALLADEGERÄT BATTERY POWER+ 18-36 2.445-054.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.