

BLV 36-240 BATTERY

Der leistungsstarke Laubsauger BLV 36-240 Battery bläst, saugt und häckselt gerade auch nasse Grünabfälle mit bis zu 240 km/h einfach weg. Saug- und Blasrohr sind separat abnehmbar.



Bestell-Nr.

1.444-170.0

- 3-in-1-Saug-/Blas- und -Mulchfunktion, Blasmodus 240 km/h, Saugmodus 130 km/h
- Drehzahlregulierung, Häckselfunktion, 36-V-Akkuplattform, 45 l Fangsackvolumen
- Fangsack, abnehmbare Flachdüse, Schultergurt


Technische Daten

EAN-Code		4054278549248
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Antrieb		Bürstenloser Motor
Turbo Boost Knopf		Nein
Geschwindigkeitsregulierung		Ja
Arbeitslautstärke	dB(A)	104
Blasmodus Luftgeschwindigkeit	km/h	max. 240
Saugmodus Luftgeschwindigkeit	km/h	max. 130
Fangsackvolumen	l	45
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung – Blasmodus	m²	max. 1100 (5,0 Ah)
Leistung je Akkuladung – Saugmodus	l	max. 150 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 20 (5,0 Ah)
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	1290 × 230 × 380

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Abnehmbare Flachdüse	■	
Fangsack	■	
Abnehmbare Führungsrollen	■	
Schultergurt	■	

■ im Lieferumfang enthalten.



Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Gewichtsreduktion über separat abnehmbare Teile.



Variable Drehzahlregulierung

- Ermöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.



Wahlhebel zur Funktionseinstellung

- Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich.

ZUBEHÖR VON BLV 36-240 BATTERY 1.444-170.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖR GARTENGERÄTE ALLGEMEIN				
Schultergurt	1	2.445-242.0	Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.	■
AKKUS				
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	4	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
AKKUS				
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.