PUZZI 2/1 BP

Máxima libertad de movimientos para la limpieza en profundidad de manchas en todo tipo de textiles: potente lava-aspirador portátil a batería de 36 V con boquilla para tapicerías ergonómica.



Made in Europe

BATERÍA NO INCLUIDA

Ref. de pedido **1.101-750.0**

- Depósito de agua fresca de 2 litros, excelentes resultados de limpieza en textiles, compacto
- Equipo a batería de 36 V, potente tecnología de bombas y motores
- Boquilla para tapicerías corta y ergonómica, manguera de pulverización/aspiración de 1,9 m

Características técnicas

Código EAN		4066529097996
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	1,7 / 2,9
Caudal de aire	**l/s**	16
Vacío	**kPa**	16
Caudal de pulverización	**ml/min**	350
Presión de pulverización	**MPa**	0,16 – 0,22
Potencia de la turbina	**W**	350
Potencia de la bomba	**W**	4
Capacidad de absorción	**W**	350
Nivel de presión acústica	**dB/A**	72
Diámetro nominal de los accesorios		DN 30
Cantidad de baterías necesarias	**Unidad(es)**	1
Autonomía por cada carga de la batería	**min**	Modo normal: 46 (7,5 Ah) / Modo normal: 37 (6,0 Ah)
Intensidad de salida	**A**	6
Conexión de red del cargador	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Color		antracita
Peso sin accesorios	**kg**	3,7
Peso con embalaje incluido	**kg**	5,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	410 × 235 × 250

Equipo de serie

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Tubo de pulverización/aspiración: 1,9 m
Boquilla para tapicerías corta con asa
Depósito de agua limpia
Depósito de agua sucia
Detergente: RM 764 N / 125 ml

Equipamiento

Fijación para el transporte de la manguera
Almacenaje de accesorios integrado
Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías / naranja

Puzzi 2/1 Bp, 1.101-750.0, 2026-04-09





Excelente rendimiento de limpieza

- Excelente limpieza con un claro efecto del antes y el después.
- Muy buena potencia de succión gracias a un vacío muy elevado.
- Patrón de pulverización extremadamente fino y uniforme de la boquilla para tapicerías.



Diseño compacto y gran movilidad

- También es ideal para lugares estrechos o de difícil acceso.
- Libertad de movimientos y gran flexibilidad de uso gracias a la ausencia de cables.
- Se puede guardar en cualquier sitio gracias a su diseño compacto.



Calidad Professional: especialmente robusta y de larga vida útil

- Turbina eficiente con una vida útil de 1000 horas.
- Bomba de diafragma muy robusta y resistente.
- Boquilla para tapicerías compacta, extracorta y resistente.

Puzzi 2/1 Bp, 1.101-750.0, 2026-04-09

ACCESORIOS PARA PUZZI 2/1 BP
1.101-750.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Ref. de pedido	Descripción	
LAVA-ASPIRADORAS				
Toberas tapicerias				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0	Ideal en espacios reducidos: boquilla para tapicerías muy corta y ergonómica con asa integrada en DN 32 de plástico para la limpieza en profundidad con el lava-aspirador Puzzi de Kärcher.	■
Mangueras de pulverización y aspiración				
Manguera de pulverización/aspiración para Puzzi 2/1 Bp, longitud 1,9 m	2	2.885-913.0	Manguera de pulverización/aspiración con 1,9 m de longitud para la lava-aspiradora a batería Puzzi 2/1 Bp de Kärcher. Solo apta para su uso con la boquilla para tapicerías Puzzi Professional corta y ergonómica.	■
BATERÍAS				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	☐
Battery Power 36/50	4	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5 , 0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	☐
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	☐
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 36 V 2.5 Ah	6	2.445-064.0	El kit de iniciación Battery Power 36/25 incluye una batería de recambio Battery Power de 36 V/2,5 Ah y un cargador rápido de 36 V. Para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	☐
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	7	2.445-065.0	Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	☐
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente.	☐
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	☐
CARGADORES				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	☐
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	☐
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.