

## LVS 1/2 BP

Draadloze stofzuiger LVS 1/2 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, met 3-traps instelbare zuigkracht, HEPA 13-filter en vloer- en kierenzuigmond.



### Bestelnr.

1.394-112.0

- Draadloze, diepe reinigingsprestaties op textieloppervlakken en harde vloeren
- Cycloon filtertechnologie: altijd een constant hoge zuigkracht
- Actieve vloerzuigmond 25 cm, kierenzuigmond, HEPA-13-filter, wandhouder

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4066529137791
<b>Accuplatform</b>		36 V Battery platform
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	0,35
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	72
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	15
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	350
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	ecoefficiency-stand: circa 80 (5,0 Ah) / Power mode: circa 28 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: circa 40 (2,5 Ah) / Power mode: circa 14 (2,5 Ah)
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	2,5
<b>Kleur</b>		Antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	2
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	3,8
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	186 × 250 × 1150

### Uitrusting

<b>Variant</b>		Accu en oplader niet inbegrepen
<b>ecoefficiëntie-modus</b>		■
<b>Aantal zuigbuizen</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Actief vloermondstuk</b>		■
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Motorbeschermingsfilters</b>		■
<b>HEPA-filtertype</b>		HEPA 13-Filter
<b>Wandmontage</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Unieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht.
- Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid.
- Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.

## Uitstekende reinigingsprestaties

- Reiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen.
- Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging.
- Onbeperkte bewegingsvrijheid en lange accuduur dankzij de 36 V-accu.

## Zeer effectief HEPA-13-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.

## TOEBEHOREN VOOR LVS 1/2 BP 1.394-112.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	HEPA 13 filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met 99,95 % filtratie-efficiëntie. Om de filterprestaties te verhogen en de uitblaasluucht te verbeteren.	■
<b>Afvoerluchtfiler</b>				
Filter voor motorbescherming, 1 Stuk(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Het motorbeschermingsfilter beschermt de motor op betrouwbare wijze tegen vuil en zorgt voor een langere levensduur van de snoerloze droge stofzuiger LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp. Inhoud: 1 stuk.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Piintenzuigmond</b>				
Spleetmondstuk, DN 32, kunststof, lengte 225 mm, voor LVS 1/2 Bp	3	2.885-916.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 32 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 225 mm. Geschikt voor snoerloze droge stofzuiger LVS 1/2 Bp.	■
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Wandhouder voor LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Met de wandhouder kan de snoerloze stofzuiger LVS 1/2 Bp praktisch, ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen en is het apparaat altijd bij de hand.	■
Flexomate-houder voor LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	De FlexoMate houder bergt de snoerloze LVS 1/2 Bp stofzuiger veilig en handig op. Zo is het apparaat altijd binnen handbereik en klaar voor gebruik. (174 karakters)	□
<b>ACCU'S</b>				
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah	6	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	7	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
<b>ACCULADERS</b>				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	8	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
<b>STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS</b>				
Starterkit Accu 36/25	9	2.445-064.0	De Starter Kit Battery Power 36/25 bevat een 36 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu en een 36 V snellader. Voor alle apparaten van het Kärcher 36 V-batterijplatform.	□
Starterkit Accu 36/50	10	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
<b>ACCU'S</b>				
Battery Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
<b>ACCULADERS</b>				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	12	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren