

KM 70/25 C BP 2SB (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Zamiatarka do twardych powierzchni. Filtr, akumulatorowy napęd szczotki głównej i szczotki bocznej minimalizują pylenie i maksymalizują wygodę pracy.



Numer katalogowy

1.517-230.0

- Zamiatarka elektryczna, bez napędu trakcyjnego
- Szerokość robocza 980 mm, wydajność powierzchniowa 3920 m²/h, pojemność pojemnika 20 l
- Filtr z pasywnym wyciągiem filtra, dwie szczotki boczne, płaski schówek

Dane techniczne

Kod EAN		4054278807881
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Rodzaj napędu		Ręcznie
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	3920
Szerokość robocza	mm	480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	980
Pojemność zbiornika brutto/netto	l	45 / 20
Typ baterii		Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	36
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Czas pracy na jednym ładowaniu	h	maks. 2,2 (5,0 Ah) / maks. 2,7 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min	98 / 138
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	32
Waga z opakowaniem	kg	38,7

Zakres dostawy

Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki

Filtr pyłu

Wyposażenie standardowe

- Szczotka napędzana elektrycznie
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Manualne oczyszczanie filtra
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Składana szczotka boczna
- Bezstopniowa regulacja szczotki bocznej
- Uchwyt do przenoszenia



Wymienny akumulator litowo-jonowy

- Czas pracy akumulatora można wybrać w zależności od czyszczonego obszaru
- Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy
- Wyświetla pozostały czas pracy akumulatora podczas zmiatania.



Filtr przeciwpylowy

- Zmniejsza ilość generowanego pyłu i zapewnia czyste środowisko pracy.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



Praktyczny schowek

- Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
- Zwiększa wydajność i oszczędza dodatkowego wysiłku.
- Zanieczyszczenia zgrubne są z łatwością zbierane i usuwane.

AKCESORIA KM 70/25 C BP 2SB (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.517-230.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr piankowy				
Wymienny element filtrujący	1	5.731-075.0	Filtr z tworzywa sztucznego, wodoodporny, do prania w pralce, zmniejsza koszty konserwacji.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Odwrotna szczotka walcowa, standardowa KM70/20	2	6.907-783.0	Solidna standardowa szczotka walcowa z uniwersalnym włosiem odpornym na wilgoć, do normalnych zabrudzeń na wszystkich powierzchniach. Bardzo wytrzymała.	■
Szczotki walcowe główne, twarde				
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-999.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Szczotka walcowa antystatyczna	4	6.907-023.0	Do zamywania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Miotła boczna standard do wymiany	5	2.644-447.0	Standardowa szczotka boczna z uniwersalnym włosiem odpornym na wilgoć, do normalnych zabrudzeń na wszystkich powierzchniach. Bardzo wytrzymała.	■
Szczotki boczne, twarde				
Miotła boczna, twarda	6	2.644-486.0	Odporna na wilgoć szczotka boczna KM 70/15 C Classic niezawodnie zamyta drobny pył i nadaje się do wszystkich obszarów wewnętrznych i zewnętrznych.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA				
Zestaw listew uszczelniających, prawa/lewa	7	2.644-436.0	Boczne krawędzie zgarniające zamytki KM 70/20 C ograniczają powstawanie pyłu i niezawodnie kierują zanieczyszczenia do pojemnika na odpady.	■
Fartuch zbiornik na smieci	8	5.030-124.0	Przednia krawędź zgarniająca KM 70/20 C redukuje powstawanie pyłu i wraz z tylną krawędzią uszczelniającą niezawodnie kieruje odpady do pojemnika na odpady.	■
Tylny fartuch	9	5.032-334.0	Tylna krawędź uszczelniająca KM 70/20 C minimalizuje powstawanie pyłu i wraz z przednią krawędzią zgarniającą niezawodnie kieruje odpady do pojemnika.	■
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah	10	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 36 V	12	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2,5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah	13	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	□
Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah	14	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 70/25 C BP 2SB (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.517-230.0



		Numer katalogowy	Opis	
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Torba na akcesoria Homepage	17	5.032-196.0	Dodatkowy sprzęt czyszczący można łatwo i wygodnie przechowywać w torbie na akcesoria na uchwycie do pchania.	☐
Chwytnak do zbierania śmieci ABS	18	2.640-908.0	Do zbierania śmieci.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	19	2.644-391.0	Moduł IoT [®] służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
SYSTEMY WÓZKÓW I WIADER				
Czyszczenie				
Wiadro z niebieskim uchwytem do przenoszenia 15 l	20	9.212-250.0	Szare wiadro z oznaczonym kolorem uchwytem	☐
Wiadro z czerwonym uchwytem do przenoszenia 15 l	21	9.212-251.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.