

## CS 400/36 BP

Ferăstrăul nostru cu lanț CS 400/36 Bp alimentat cu acumulatori se potrivește ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără gaze de eșapament și se mândrește cu performanțe remarcabile în ceea ce privește cerințele unei utilizări zilnice.



Cod de comandă.

1.042-504.0

- Motor fără perii
- Frână mecanică pentru lanț

### Date tehnice

Cod EAN		4054278634357
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Lama de taiere	mm	400
Viteza lanțului	m/s	23
Pasul lanțului		3/8"
Manometru		1,3 mm / 0,050"
Numărul de manete de antrenare		56
Capacitatea rezervorului de ulei	ml	160
Valoare vibrație a manerului fata (ΔK=1.5 m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	3
Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	3,4
Propulsie		Motor fără perii
Tensiune.	V	36
Performanță per încărcare a bateriei.	Schnitte	Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
Greutate fără accesorii.	kg	5
Greutate cu ambalaj.	kg	6,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	904 x 217 x 261

### Dotare

Variantă	Acumulatorul nu este inclus
Lama de taiere	■
Lanț de drujbă	■
protecția lanțului	■
Lubrifiere automată a lanțului	■
Frână cu lanț	■
Indicatorul nivelului de ulei	■

■ inclus in pachetul de livrare.



## Frână mecanică pentru lanț

- Oprește imediat lanțul în caz de recul.



## Lubrifiere automată a lanțului

- Lubrifiere optimă a lanțului pentru o durată lungă de viață.
- Reduce efortul de întreținere.



## Rezervor integrat de ulei cu vizor de inspecție

- Nivelul de umplere este clar vizibil și ușor de citit.
- Capac rezervor de ulei atașat pentru a preveni scurgerile.

## ACCESORII PENTRU CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Cod de comandă.		
<b>ACCESORII APARATE</b>				
Lanț de tăiere "Oregon" 40 cm	1	2.042-018.0	Potrivit pentru drujba CS 400/36 Bp: Lanț pentru drujbă (40 cm) de la Oregon. Lanț de înaltă calitate, precis, durabil, rezistent și cu vibrații scăzute. Grosimea lanțului 1,3 mm, pasul drujbei 3/8".	■
Șină de ghidare 40 cm	2	2.042-019.0	Perfect pentru drujba CS 400/36 Bp: Șina de ghidare (40 cm) de la Oregon impresionează prin ghidarea precisă și rezistența la utilizarea zilnică în activități dificile.	■
<b>ACUMULATOARE</b>				
Battery Power+ 36/75 *Int	3	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	□
Battery Power+ 36/60 *Int	4	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	□
<b>INCARCATOARE</b>				
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	□
<b>STARTER KIT</b>				
Set de început Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	□
Set de început Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumulatoare + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Include la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.