AD 2 BATTERY SET

Zmogljiv, trpežen baterijski sesalnik za pepel AD 2 Battery s stalno visoko sesalno močjo je zahvaljujoč funkciji ReBoost za čiščenje filtra, idealen za čiščenje kaminov in žarov.

Made in Europe

18V

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

KÄRCHER ReBoost FILTER CLEANING

3 × PUSH

Številka naročila **1.348-301.0**

- Čiščenje filtra, ležeči položaj
- 18 V baterijska ploščad, 13 min čas delovanja, 14 l kovinska posoda, 1,2 m cev
- 18 V baterija, polnilec baterij, ognjevarni ploščati nagubani filter

Tehnični podatki

		4054278662077
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Nazivna poraba moči	**W**	200
Sesalna moč	**W**	45
Vakuum	**mbar**	max. 95
Zračni tok	**l/s**	max. 22
Zmogljivost posode	**l**	14
Nominalna širina dodatkov	**mm**	35
Tip baterije		Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost	**V**	18
Kapaciteta	**Ah**	2,5
Čas delovanja s polno baterijo	**min**	pribl. 13 (2,5 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnikom	**min**	300
Polnilni tok	**A**	0,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij)	**V**	100 – 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij)	**Hz**	50 – 60
Zvočna moč	**dB(A)**	78
Barva		Črna
Teža brez dodatkov	**Kg**	3,925
Teža vključno z embalažo	**Kg**	6,617
Mere (D × Š × V)	**mm**	328 × 343 × 431

Obseg dobave

Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena

Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)

Oprema za polnjenje: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)

Dolžina sesalne cevi: 1,2 m

Material sesalne cevi: kovina, prevlečena

Filter grobe umazanije

Filter za grobe nečistoče, material: Kovina

Oprema

Ploščati filter: poliester, negorljivo

Material posode: Kovina

Inteligentni zaslon: Integrirano v baterijo

Funkcija čiščenja filtra

Položaj naslanjanjaPoložaj naslanjanja

Udoben ročaj posodeUdoben ročaj posode

Predal za majhne dele

[2] Z uporabo Kärcherjevega sistema za čiščenje filtra se sesalna moč po petih ciklih sesanja in čiščenja filtra povrne do 80 %. Na podlagi internih testiranj z odprtino premera 10 mm.

Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power

- Izjemna svoboda gibanja zaradi uporabe brez kabla.
- Tehnologija Real Time Technology z LCD-zaslonom za prikaz napolnjenosti baterije.
- Združljiv z vsemi napravami, ki delujejo s platformo 18 V Kärcher Battery Power.

Enodelni filtrski sistem (negorljiv) z robustnim filtrom z ravnimi nabori in kovinskim filtrom za grobe nečistoče

- Za enostavno praznjenje in čiščenje rezervoarja brez kontakta z nečistočami.
- Maksimalno udobje zahvaljujoč hitremu izvleku filtra v samo enem koraku.

Negorljivi material, kovinski rezervoar in kovinska cev (obložena)

- Najvišja stopnja varnosti med sesanjem pepela – tudi pri neustrezni uporabi.

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-10-30

PRIBOR ZA AD 2 BATTERY SET
1.348-301.0

1–2

3–4

5

6

7

8

9

10

11

		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
	2	2.445-100.0		■
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	☐
Baterija 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	☐
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	☐
Začetni komplet Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	☐
SESALNIKI				
Filtri				
Filter z ravnimi gubami	9	6.415-953.0	Robustni filter z ravnimi gubami, specialno za sesalnike za pepel in suhe sesalnike. Za dolgotrajni učinek sesanja.	■
Šobe				
Zelo dolga ozka šoba	10	2.863-307.0	Zelo dolga ozka šoba (350 mm) iz materiala, ki zavira gorenje, za sesanje hladnega pepela. Primerna za vse Kärcherjeve sesalnike za pepel in suho sesanje iz programa Home & Garden.	☐
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor