HV 1/1 BP FS PACK

Optimalen za čiščenje objektov: lahek, močan in vsestransko uporaben baterijski ročni sesalnik HV 1/1 Bp Fs. Serijsko s kompletomdodatkov, ki vključuje šobo za tekstilne površine, talno šobo in ozko šobo.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

18V

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

eco!efficiency

Številka naročila	1.394-260.0

- Zmogljiva 18 V baterija Kärcher Battery Power
- Posebna dodatna oprema za ponudnike storitev čiščenja objektov
- Energetsko varčni eco!efficiency način dela

Tehnični podatki

		4054278636375
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Prostornina posode	**l**	0,9
Raven zvočnega tlaka	**dB(A)**	70
Zračni tok	**l/s**	33
Vakuum	**mbar / kPa**	47 / 4,7
Standardna nominalna širina		DN 35
Tip baterije		Litij-ionska baterija
Napetost	**V**	18
Kapaciteta	**Ah**	2,5
Število potrebnih baterij	**Kos(i)**	1
Zmogljivost s polno baterijo	**m²**	max. 100 (2,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	**min**	eco!efficiency način: max. 42 (3,0 Ah) / Način napajanja: max. 25 (3,0 Ah) / eco!efficiency način: max. 29 (2,5 Ah) / Način napajanja: max. 22 (2,5 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	**min**	44 / 83
Polnilni tok	**A**	2,5
Omrežni priključek polnilnika	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	**Kg**	1,8
Teža vključno z embalažo	**Kg**	4,045
Mere (D × Š × V)	**mm**	313 × 115 × 315

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Količina sesalnih cevi	**Kos(i)**	2
Dolžina sesalnih cevi	**mm**	505
Material sesalnih cevi		Plastika
Talna šoba		■
Šoba za oblazinjene površine		■
Ozka šoba		■
Sesalna krtača		■
Kartušni filter		Papir
Predfilter		■
Baterija		Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)

■ Vključno v dobavo

HV 1/1 Bp Fs Pack, 1.394-260.0, 2025-01-20

Z veliko površino filtra in učinkovito turbino

- Močna čistilna zmogljivost na vseh površinah

Priročna, lahka in prilagodljiva pri uporabi

- Omogoča delo v vseh smereh (uporaba 360 °)

V skladu z našo varčno eco!efficiency stopnjo

- Varčuje z energijo in podaljša delovanje akumulatorske baterije.
- Zmanjša delovni hrup

HV 1/1 Bp Fs Pack, 1.394-260.0, 2025-01-20

KÄRCHER

PRIBOR ZA HV 1/1 BP FS PACK
1.394-260.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	2	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	3	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	□
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter, papirnat				
Patronski filter	4	6.414-034.0	Patronski filter iz papirja in umetne snovi. Idealen je za naš akumulatorski suhi sesalnik HV 1/1 Bp. Vzdržljiv zahvaljujoč učinkovitemu predfiltru, preprosto čiščenje in menjavanje.	■
FILTRI T / NT				
Filter odpadnega zraka				
Predfilter, 1 Kos(i), HV 1/1	5	5.745-094.0	Zmogljiv predfilter je namenjen uporabi v našem akumulatorskem ročnem sesalniku HV 1/1 Bp, poleg tega patronski filter zanesljivo varuje pred grobo umazanijo in ga je zelo preprosto očistiti.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba, DN 35, širina 220 mm, primerna za HV 1/1 Bp za tekstilne in trde površine	6	2.889-220.0	Plastična talna šoba širine 220 mm in nazivne velikosti DN 35 za baterijski suhi sesalnik Kärcher HV 1/1 Bp za čiščenje tekstilnih in trdih površin. Krtačne trakove je enostavno zamenjati.	■
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	7	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	■
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	8	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so zofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.	■
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	9	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Sesalna cev, 2 x, HV in NT, DN 35, dolžina 505 mm, plastična, primerna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	11	2.889-218.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostne plastike (vsaka dolžine DN 35 in 505 mm). Za baterijski sesalnik HV 1/1 Bp ter Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike.	■
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	12	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	□
POLNILNIKI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	13	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitev na steno.	□
Hitri polnilnik Battery Power+ 18/60	14	2.445-044.0	Hitri polnilnik za 18-voltne litij-ionske akumulatorske baterije Battery Power+. Tok polnjenja od 2.5 -6 A omogoča napolnitev v kratkem času. Z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba v pripravljenosti, možnost stenske montaže.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HV 1/1 BP FS PACK
1.394-260.0

15

16

17

18

		Številka naročila		
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 18/30	15	2.445-072.0	18-voltni hitri polnilnik in dva pripadajoča akumulatorja 18 V/3,0 Ah z inovativno Real Time Technology sestavljajo začetni komplet Battery Power+ 18/30.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi s konusnim priključkom				
Valovita sesalna cev, HV 1/1 Bp, DN 35, dolžina 0,5 m	16	2.889-222.0	Fleksibilna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 0.5 m je primerna baterijski sesalniki za suho sesanje HV za naš baterijski pokončni sesalnik HV 1/1 Bp.	☐
NADALJNJI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Trak za nošenje	17	2.889-268.0	Nastavljiv, ergonomski nosilni pas za uporabo z našimi akumulatorskimi suhimi sesalniki HV 1/1 Bp. Povečuje uporabnikovo udobje in varnost pri transportu.	☐
Površinska šoba DN 35	18	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor