

HV 1/1 BP CS

Z nosilnim pasom in sesalno cevjo je idealen za inštalaterska dela: naš akumulatorski ročni sesalnik prahu HV 1/1 Bp Cs z veliko močjo sesanja in praktičnim kompletom dodatkov za obrtnike.



Številka naročila

1.394-265.0

- Posebna oprema za obrtnike
- Energijsko varčen ecoefficiency način
- Hitri polnilnik, ki omogoča prihranek časa

Tehnični podatki

Baterijska platforma		4054278636528
Prostornina posode	l	Baterijska platforma 18 V
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	0,9
Zračni tok	l/s	70
Vakuum	mbar / kPa	33
Standardna nominalna širina		47 / 4,7
Število potrebnih baterij	Kos(i)	DN 35
Zmogljivost s polno baterijo	m²	1
Čas delovanja s polno baterijo	min	max. 100 (2,5 Ah) ecoefficiency način: max. 42 (3,0 Ah) / Način napajanja: max. 25 (3,0 Ah) / ecoefficiency način: max. 29 (2,5 Ah) / Način napajanja: max. 22 (2,5 Ah)
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	1,8
Teža vključno z embalažo	Kg	2,6
Mere (D × Š × V)	mm	313 × 115 × 315

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik nista vključena
Sesalna cev	m	0,5 / Raztegljiva sesalna cev
Ozka šoba		■
Sesalna krtača		■
Kartušni filter		Papir
Predfilter		■
Nosilni pas		■

■ vključno v dobavo



Z veliko površino filtra in učinkovito turbino

- Močna čistilna zmogljivost na vseh površinah



Priročna, lahka in prilagodljiva pri uporabi

- Omogoča delo v vseh smereh (uporaba 360 °)



V skladu z našo varčno eco!efficiency stopnjo

- Prihrani energijo in podaljša življenjsko dobo baterije
- Zmanjša delovni hrup

PRIBOR ZA HV 1/1 BP CS

1.394-265.0



		Številka naročila		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter, papirnat				
Patronski filter	1	6.414-034.0	Patronski filter iz papirja in umetne snovi. Idealen je za naš akumulatorski suhi sesalnik HV 1/1 Bp. Vzdržljiv zahvaljujoč učinkovitemu predfiltru, preprosto čiščenje in menjavanje.	■
FILTRI T / NT				
Filter odpadnega zraka				
Predfilter, 1 x , HV 1/1	2	5.745-094.0	Zmogljiv predfilter je namenjen uporabi v našem akumulatorskem ročnem sesalniku HV 1/1 Bp, poleg tega patronski filter zanesljivo varuje pred grobo umazanijo in ga je zelo preprosto očistiti.	■
SESALNE ŠOBE				
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	3	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	■
Sesalne čopiči				
Sesalna krtača DN 35	4	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
Šobe za oblažnjene površine				
Šoba za oblažnjeno pohištvo DN35	6	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblažnjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblažnjene površine, kot so zofe, fotelji, oblaženi stoli in postelje.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi s konusnim priključkom				
Valovita sesalna cev, HV 1/1 Bp, DN 35, dolžina 0,5 m	7	2.889-222.0	Fleksibilna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 0,5 m je primerna baterijski sesalniki za suho sesanje HV za naš baterijski pokončni sesalnik HV 1/1 Bp.	■
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Trak za nošenje	8	2.889-268.0	Nastavljiv, ergonomski nosilni pas za uporabo z našimi akumulatorskimi suhimi sesalniki HV 1/1 Bp. Povečuje uporabnikovo udobje in varnost pri transportu.	■
Površinska šoba DN 35	9	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	□
BATERIJE				
Battery Power 18/25	10	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	11	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	12	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	□
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	□
POLNILNIKI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitve na steno.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HV 1/1 BP CS
1.394-265.0



		Številka naročila		
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power+ 18/60	15	2.445-044.0	Hitri polnilnik za 18-voltne litij-ionske akumulatorske baterije Battery Power+. Tok polnjenja od 2.5 -6 A omogoča napolnitev v kratkem času. Z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba v pripravljenosti, možnost stenske montaže.	☐
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 18/30	16	2.445-072.0	18-voltni hitri polnilnik in dva pripadajoča akumulatorja 18 V/3.0 Ah z inovativno Real Time Technology sestavljajo začetni komplet Battery Power+ 18/30.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Sesalna cev, 2 x, HV in NT, DN 35, dolžina 505 mm, plastična, primerna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	17	2.889-218.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostne plastike (vsaka dolžine DN 35 in 505 mm). Za baterijski sesalnik HV 1/1 Bp ter Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor