

LMO 36-40 BATTERY SET

Baterijska kosilica LMO 36-40 Battery Set sa velikom širinom reza i ogromnom prihvatnom posudom za brzo košenje sa malim brojem pauza. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni.



Kataloški br.

1.444-450.0

- automatsko podizanje trave u blizini točka zahvaljujući češlju za travu
- Korpa za prikupljanje sa ekstra velikom zapreminom za duže radne intervale
- Sistem košenja 2 u 1: upotreba trave za malčiranje ili sakupljanje u korpu za prikupljanje

Tehnički podaci

		4054278547237
Baterijski uređaj		1
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Širina otkosa	cm	40
Visina košenja	mm	20 - 70
Podešavanje visine košenja		5-struki
Kapacitet posude za sakupljanje trave	l	50
Broj obrtaja	rpm	3550
Tip baterije		Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon	V	36
Zapremina	Ah	5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije*	m²	max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100%	min	98 / 138
Struja punjenja	A	2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	18,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1284 x 459 x 1043

* Visina košenja: Step 5

Oprema

Variant	Isporučuje se sa akumulatorom i punjačem
Baterija	Baterija 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
Punjač baterije	Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
Komplet za malčiranje	■
Nož	■
Grass catcher	■
integrisana ručka za nošenje	■
Indikator nivoa	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Košenje do ivice travnjaka

- Češljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka.



Veliki kapacitet posude za sakupljanje trave

- Velika zapremina štedi na čestom pražnjenju – za radove bez prekida.
- Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.



Sistem košenja 2 u 1

- Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi.
- Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo.
- Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.

PRIBOR LMO 36-40 BATTERY SET 1.444-450.0



		Kataloški br.		
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 36/25	1	2.445-064.0	Battery Power 36/25 Starter Kit obuhvata 36 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i brzi punjač od 36 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 36/50	2	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenljivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor