

## LB 930/36 BP

Vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36 Bp rensar snabbt, grundligt och tyst bort torra löv och annat skräp. Och det gör den helt utan utsläpp.



**Beställningsnummer** 1.042-507.0

- Borstlös motor
- Oändligt variabel hastighet och turboknapp
- Högastighetsmunstycke för ökad blåskraft

| Tekniska data                |      |                                     |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| EAN-kod                      |      | 4054278634678                       |
| Batteriplattform             |      | 36 V Batteriplattform               |
| Luftgenomströmning           | m³/h | 930                                 |
| Lufthastighet                | m/s  | Max. 60                             |
| Blåskraft                    | N    | 14                                  |
| Spänning                     | V    | 36                                  |
| Drifttid per batteriladdning | min  | Max. 40 (6,0 Ah) / Max. 50 (7,5 Ah) |
| Vikt utan tillbehör          | kg   | 3                                   |
| Vikt inkl. förpackning       | kg   | 5                                   |
| Mått (L x B x H)             | mm   | 916 x 177 x 325                     |

| Utrustning                         |  |                                   |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Variant                            |  | Batteri och laddare ej inkluderat |
| Standardmunstycke med metallskrapa |  | ■                                 |
| Högastighetsmunstycke              |  | ■                                 |
| Axelrem                            |  | ■                                 |

■ ingår i standardutrustningen



## Metallskrapa

- Avlägsnar klabbiga rester och smuts.
- Skyddar blåsrorets ände från skador.



## Höghastighetsmunstycke

- Koncentrerar blåskraften till ett mindre område.
- Avlägsnar enkelt bort våta blad och smuts.



## Oändligt variabel hastighet och turboknapp

- Optimerad justering av blåshastigheten och prestanda som ökar vid behov.
- Maximal kontroll vid borttagning av envist bladverk och smuts.

## TILLBEHÖR TILL LB 930/36 BP 1.042-507.0



|                                   |   | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MASKINTILLBEHÖR</b>            |   |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Axelrem universell                | 1 | 2.042-016.0        | Ergonomisk och bekvämt universalaxelband. För långt, utmattningsfritt arbete med lövblåsare, gräsmattstrimmare eller multiverktyg från Kärcher.                                                          | ■                        |
| <b>BATTERIER</b>                  |   |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Lithium-ion batteri, 36V/5,0A     | 2 | 2.445-031.0        | 36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Batteri Power+ 36/75              | 3 | 2.445-043.0        | En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Batteri Power+ 36/60              | 4 | 2.042-022.0        | Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADDARE</b>                    |   |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Snabbladdare Batteri Power+ 36/60 | 5 | 2.445-045.0        | Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTKIT</b>                   |   |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Startkit Batteri Power+ 36/75     | 6 | 2.445-070.0        | Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Startkit Batteri Power+ 36/60     | 7 | 2.445-071.0        | Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.               | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör