

PGG 6/1 JENERATÖR

5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.



V
Stage V



Sipariş No.

1.042-208.0

- Anahtar şalterli kullanışlı elektrikli çalıştırma işlevi
- Sağlam şasi

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278547930
Gerilim / Volt	Fh / V	1 / 230
Ses seviyesi	dB(A)	75
Derecelendirilmiş performans	kW	5
Güç	kW	5,5
Yakıt Tipi		Akaryakıt
Silindir hacmi	cm³	390
Motor gücü (kW)	kW / hp	8,5 / 11,6
Yakıt tüketimi	l/sa	3,8
Tank kapasitesi	l	25
% 50 çıkış gücünde çalışma süresi	sa	10
% 100 çıkış gücünde çalışma süresi	sa	6,5
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	92,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	84,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	743 x 713 x 670

Ekipman

Çalışma durumu ekranı	■
DC çıkış (12 V)	■
Koruma sınıfı IP 23	■
Düşük yağ ve aşırı yük koruması	■
Benzin göstergesi	■
2 adet tek fazlı priz tipi F (Schuko)	■
Tek fazlı CEE soketi (32 A)	■
Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)	■

■ Gönderimde dahildir



Olağanüstü kullanım kolaylığı

- Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti etmektedir.
- Benzinli motorun rahat ve hızlı çalıştırılması için elektro çalıştırma işlevi.



Üst düzey güvenilirlik ve güvenlik

- Büyük ölçüde sabit bir voltaj sağlayan otomatik voltaj regülatörü (AVR) ile.



Çok güçlü

- 230 V senkron jeneratör güvenilir bir şekilde 5,5 kW sürekli güç sağlar.
- Tank dolumu başına minimum 6,5 saatlik uygulamalar için güçlü benzinli motor.