

## PGG 6/1

При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.



V  
Stage V



### Артикул

1.042-208.0

- Зручна функція електричного запуску від ключа
- Міцна рама

### Технічні дані

4054278547930

Параметри електромережі	~ / В	1 / 230
Рівень звукового тиску	дБ(А)	75
Споживана потужність	кВт	5
Потужність	кВт	5,5
Тип приводу		Бензин
Робочий об'єм	см <sup>3</sup>	390
Потужність двигуна	кВт / л.с.	8,5 / 11,6
Витрата палива	л/год	3,8
Ємність бака	л	25
Час роботи при 50% потужності	год	10
Час роботи при 100% потужності	год	6,5
Вага (з упаковкою)	кг	92,4
Вага (без аксесуарів)	кг	84,7
Розміри (Д×Ш×В)	мм	743 × 713 × 670

### Міні-мийка

Індикатор режиму роботи	■
Вихід постійного струму (12 В)	■
Ступінь захисту IP 23	■
Система захисту від нестачі мастила і перевантаження	■
Показник рівня палива	■
2 однофазні розетки типу F (із захисним контактом)	■
Однофазна розетка CEE (32 А)	■
Автоматичне регулювання напруги (AVR)	■

■ Включено в комплект поставки



## Виняткова простота використання

- Стейкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.



## Висока надійність та безпека

- З автоматичним регулятором напруги, що забезпечує стабільну вихідну напругу.



## Дуже потужний

- Синхронний генератор забезпечує потужність 5,5 кВт у безперервному режимі (230 В).
- Потужний бензиновий двигун для застосування протягом мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.