

PUZZI 2/1 BP

Максимальна свобода рухів під час глибокого видалення плям із будь-яких текстильних поверхонь: потужний компактний миючий пілосос з акумулятором 36 В і ергономічною насадкою для м'яких меблів.



Артикул

1.101-750.0

Технічні дані

Акумуляторна платформа		4066529097996
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	1,7 / 2,9
Витрата повітря	л/с	16
Розрідження	кПа	16
Витрата миючого розчину	мл/хв	350
Тиск розпилення	МПа	0,16 – 0,22
Потужність турбіни	Вт	350
Потужність насоса	Вт	4
Споживана потужність	Вт	350
Рівень звукового тиску	дБ(А)	72
Номін. діаметр аксесуарів		DN 30
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	Звичайний режим: 46 (7,5 Агод) / Звичайний режим: 37 (6,0 Агод)
Зарядний струм	А	6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	3,74
Вага (з упаковкою)	кг	5,4
Розміри (Д × Ш × В)	мм	410 × 235 × 250

Комплектація поставки

- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Шланг для розпилення/всмоктування: 1,9 м
- Коротка ручна насадка для меблів
- Контейнер для чистої води
- Контейнер для брудної води
- Миючий засіб: RM 764 N / 125 мл

Міні-мийка

- Фіксатор шланга для транспортування.
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Форсунка: Насадка для м'яких меблів / помаранчева



Відмінна ефективність прибирання.

- Відмінне очищення з помітним ефектом «до і після».
- Висока потужність всмоктування для відмінних результатів.
- Насадка для меблів забезпечує надтонке і рівномірне розпилення.



Компактний дизайн і максимальна мобільність

- Ідеально підходить для вузьких або важкодоступних місць.
- Відсутність дротів для свободи руху й універсального використання.
- Завдяки компактному дизайну, апарат можна зберігати в будь-якому місці.



Професійна якість: надміцний і довговічний.

- Ефективна турбіна з терміном служби 1000 годин.
- Міцний і зносостійкий мембранний насос.
- Компактна, коротка та довговічна насадка для меблів.

АКСЕСУАРИ PUZZI 2/1 BP

1.101-750.0



		Артикул	Опис	
МИЮЧІ ПИЛОСОСИ				
Ручні насадки				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0		☒
Шланги для розпилювачів з екстракцією				
Spray/suction hose with adapter 1.9m	2	2.885-913.0		☒
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 36 В 2,5 А	3	2.445-030.0	Змінний акумулятор 36 В / 2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power.	☐
Акумулятор 36 В 5,0 А	4	2.445-031.0	Змінний акумулятор 36 В/5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher Battery Power 36 В.	☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А	5	2.445-033.0	Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2,5 А-год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 36 В 2,5 А	6	2.445-064.0	Швидкозарядний комплект Battery Power 36/25 включає в себе змінну батарею на 36 В / 2,5 А / ч і швидкозарядний пристрій на 36 В. Для всіх пристроїв на платформі 36 В Kärcher Battery Power.	☐
Швидкозарядний комплект 36 В 5,0 А	7	2.445-065.0	Швидкозарядний комплект Battery Power 36/50 Складається зі змінного акумулятора на 36 В / 5,0 Ач. і швидкозарядного пристрою на 36 В. Підходить для використання у всіх пристроях на акумуляторній платформі Kärcher 36 В.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Battery Power +36/25	8	2.445-107.0		☐
Battery Power 36/40	9	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	10	2.445-110.0		☐
Акумулятор Battery Power + 36/75	11	2.445-043.0	Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.	☐
Акумулятор Battery Power + 36/60	12	2.042-022.0	Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.	☐
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ 18/36	13	2.445-054.0	Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ зі світлодіодним індикатором режимів для заряду будь-яких літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+ з напругою 18 та 36 В. Підходить для закріплення на стіні.	☐
Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60	14	2.445-045.0	Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтні літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+ максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який легко встановлюється на стіні.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ PUZZI 2/1 ВР 1.101-750.0



		Артикул	Опис	
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ				
Starter kit Battery Power+ 18/25	15	2.445-124.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/40	16	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	17	2.445-126.0		☐
Стартовий комплект Battery Power + 36/75	18	2.445-070.0	Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.	☐
Стартовий комплект Battery Power + 36/60	19	2.445-071.0	Стартовий комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для будь-яких апаратів Kärcher на 36-вольтовій акумуляторній платформі Battery Power+. Включає 2 акумулятори 36 В / 6,0 Агод і відповідний швидкозарядний пристрій 36 В / 6,0 А.	☐

☐ Доступні аксесуари